

## P ▲ R ▲ D O X

### Einbruchmeldezentrale hybrid MG5050



#### KOMMUNIKATION

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Externes Sprachmodul     | <b>Ja, mit VDMP3-Modul</b>                  |
| IP                       | <b>Ja, mit IP150-Modul</b>                  |
| GPRS                     | <b>Ja, mit PCS-Modul</b>                    |
| GSM                      | <b>Ja, mit PCS-Modul</b>                    |
| RTC                      | <b>Sí</b>                                   |
| Programmierung           | <b>Installateur, Lehrer und<br/>Wartung</b> |
| Erweiterungsbuss         | <b>Ja, 4 Drähte</b>                         |
| Kommunikation mit<br>CRA | <b>Sí</b>                                   |
| Mobilfunknetz            | <b>GPRS / GSM (mit PCS-modul)</b>           |

#### ZONEN

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Maximale Anzahl der Zonen       | <b>32</b> |
| Tastaturbereiche                | <b>15</b> |
| Kabelgebundene Bereiche an Bord | <b>5</b>  |
| ATZ (Doppelzonen)               | <b>Sí</b> |

#### EXTRAS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kalender                  | <b>Sí</b>                                    |
| Software Update           | <b>Sí</b>                                    |
| Mobile App                | <b>INSITE GOLD</b>                           |
| Anruf<br>Benachrichtigung | <b>Ja, mit IP- oder PCS-Modul<br/>(GPRS)</b> |

#### UMGEBUNG

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Verwendung         | <b>Innen</b>        |

#### ZERTIFIZIERUNG

|          |                |
|----------|----------------|
| Grad     | <b>2</b>       |
| Normativ | <b>EN50131</b> |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>AC</b>               |
| Spannung              | <b>16.5V</b>            |
| Amperezahl            | <b>1200mA</b>           |
| Stützbatterie         | <b>Sí, 12V 4 ~ 7 Ah</b> |

#### PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bord             | <b>4</b>  |
| Maximum von PGMs | <b>16</b> |
| Sirene           | <b>Sí</b> |
| Telefonleitung   | <b>Sí</b> |

#### TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Partitionen               | <b>2</b>   |
| Benutzercodes             | <b>32</b>  |
| Registrierungs Ereignisse | <b>256</b> |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Abmessungen  | <b>190 x 102 mm</b> |
| Nettogewicht | <b>20 g</b>         |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Typ der Zentrale | <b>Hybrid</b> |
|------------------|---------------|

