



## Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDBW3441R-AS-P

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>        |
| BLC                | <b>Ja</b>                 |
| HLC                | <b>Ja</b>                 |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                 |
| AGC                | <b>Ja</b>                 |
| AWB                | <b>Ja</b>                 |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>       |
| Bilder pro Sekunde | <b>20fps</b>              |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>               |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>              |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>        |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>                 |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>          |
| Bitrate            | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>   |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>      |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 20fps)</b>   |
| Sub stream         | <b>704 x 576</b>          |
| Sub stream 2       | <b>1.3Mpx (1 ~ 25fps)</b> |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>           |
| SSA                | <b>Si</b>                 |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                    | <b>Ja, typ S, G und T</b>          |
| Maximale Benutzeranzahl  | <b>20 Benutzer</b>                 |
| Webbrowser               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Managment       | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Mobile Geräte            | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Netzwerktrennung         | <b>Ja</b>                          |
| Konflikt von IP Adressen | <b>Ja</b>                          |
| Onlinesicherheit         | <b>Ja</b>                          |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>  |
| Spannung              | <b>12V</b> |

### VIDEOANALYSE

| Erkennungsmodus          | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Szenenwechsel            | <b>Ja</b>                                                                            |
| Linienüberschreitung     | <b>Ja</b>                                                                            |
| Intrusion                | <b>Ja</b>                                                                            |
| Bewegungserkennung       | <b>Ja (4 Zonen)</b>                                                                  |
| Verlassenes Objekt       | <b>Ja</b>                                                                            |
| Verlorenes Objekt        | <b>Ja</b>                                                                            |
| Audioerkennung           | <b>Ja</b>                                                                            |
| Video Tamper             | <b>Si</b>                                                                            |
| Herumlungernder Nachweis | <b>Si</b>                                                                            |
| SMD PLUS                 | <b>Ja</b>                                                                            |
| Detección de parking     | <b>Ja</b>                                                                            |

### BILD

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>                         |
| Sensorauflösung              | <b>2880 x 1620</b>                    |
| Sensorgröße                  | <b>1/2.7'</b>                         |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                |
| Minimale Beleuchtung         | <b>Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux</b> |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 56dB</b>                  |

### LINSE

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Linsen Typ               | <b>Fixes</b>                                         |
| Brennweite               | <b>2.1 mm</b>                                        |
| Maximale Membranöffnung  | <b>F/2.0</b>                                         |
| Blickwinkel              | <b>180° (LDC deaktiviert) / 170° (LDC aktiviert)</b> |
| Minimale Fokulentfernung | <b>600mm</b>                                         |

### NACHTSICHT

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nachtsicht      | <b>15 m</b> |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>   |
| Anzahl der LEDs | <b>3</b>    |

# technical datasheet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Verbrauch (w)       | <b>7.7W</b>        |
| Amperezahl          | <b>650mA</b>       |
| PoE Stromversorgung | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ             | <b>PoE 802.3af</b> |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK10</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

## AUDIO (KAMARAS)

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b>                                    |
| Audio Eingang        | <b>1 Eingang</b>                             |
| Audiokomprimierung   | <b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b> |
| Audioausgabe         | <b>1</b>                                     |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Serie          | <b>Wiz Sense</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Art der Kamera | <b>Minidome</b>  |

## SYSTEM (KAMERAS)

|              |               |
|--------------|---------------|
| RAM Speicher | <b>512 MB</b> |
| ROM Speicher | <b>128 MB</b> |

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Alarm | <b>1 Eingang / 1 Ausgang</b> |
|-------|------------------------------|

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| IR ON/Off | <b>Automatisch / Manuell</b> |
|-----------|------------------------------|

## ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>52 m</b> |
| Beobachten     | <b>21 m</b> |
| Erkennen       | <b>10 m</b> |
| Identifizieren | <b>5 m</b>  |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen            | <b>94 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>          |
| Nettogewicht           | <b>500 g</b>           |
| Gewicht mit Verpackung | <b>770 g</b>           |

## SPEICHER

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| MicroSD-Karte    | <b>Bis zu 256Gb</b>                |
| Speichersystem   | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Speicheranomalie | <b>Ja</b>                          |

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

