# technical datasheet





# Hitze brandmelder FIREPROTECT2-H-RB-W

# **TECHNISCHE DATEN**

| Kompatibilität              | Hub Plus/Hub 2/Hub 2<br>Plus/Hub Hybrid |
|-----------------------------|---|
| LED Anzeigen                | Sí                                      |
| LED Farben                  | Verde / Rojo / Amarillo                 |
| Tamper                      | Sí                                      |
| Art der<br>Benachrichtigung | Akustik                                 |
| Lautstärke Sirene           | 85 dB bis 3 Meter                       |
| Temperaturaktivierung       | 64°C                                    |

# UMGEBUNG

| Betriebstemperatur    | 0 °C ~ 50 °C |
|-----------------------|--------------|
| Schutzart             | IP20         |
| Verwendung            | Innen        |
| Maximale Feuchtiakeit | 80%          |

# ÜBER FUNK

| Frequenz               | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz               |
|------------------------|-------------------------------------|
| Übertragungsreichweite | Bis zu 1700 m (ohne<br>Hindernisse) |
| Maximale Leistung RF   | Hasta 20 mW                         |
| Protokoll              | Jeweller                            |

# **ERKENNUNG**

| Detektortvp | Hitze  |
|-------------|--------|
| DCtCRtOitVD | 111120 |

# **DETECCIÓN (INCENDIO)**

| Termovelocimétrico | 10°C / min |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

# MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| Abmessungen            | 86 x 86 x 43.5 mm |
|------------------------|-------------------|
| Nettogewicht           | 150 g             |
| Gewicht mit Verpackung | 200 g             |
| Farbe                  | Weiss             |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| Technologie | Drahtlos    |
|-------------|-------------|
| Тур         | Brandmelder |

# STROM UND VERBRAUCH

| Batteriemodell      | 2 x CR123A / 3V |
|---------------------|-----------------|
| Batterielebensdauer | Bis zu 7 años   |

# SENSOR

Sensor Typ **Temperaturmessung: Thermistor** 

