

**AJAX**

## Mando a distancia SPACECONTROL-B

### FUNCIONES (MANDO ALARMA)

|                  |            |
|------------------|------------|
| Armado           | <b>Sí</b>  |
| Desarmado        | <b>Sí</b>  |
| Alarma de pánico | <b>Sí</b>  |
| Indicador        | <b>Led</b> |
| Armado parcial   | <b>Sí</b>  |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Batería incorporada    | <b>Sí</b>              |
| Modelo de baterías     | <b>1 x CR2032 / 3V</b> |
| Duración de la batería | <b>Hasta 5 años</b>    |

### VIA RADIO

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Frecuencia            | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>         |
| Distancia transmisión | <b>Hasta 1300 m (sin obstáculos)</b> |
| Potencia maxima RF    | <b>Hasta 20 mW</b>                   |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | <b>65 x 37 x 10 mm</b> |
| Peso neto   | <b>15 g</b>            |
| Color       | <b>Negro</b>           |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-20 °C ~ 50 °C</b> |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>            |

