



## AJAX

### Central inalámbrica

### HUB2-W

#### EXTRAS

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aplicación Móvil                    | <b>Ajax Security System</b>                          |
| Notificación SMS                    | <b>Sí</b>                                            |
| Notificación llamada                | <b>Sí</b>                                            |
| Notificación Push                   | <b>Sí</b>                                            |
| Número máximo cámaras IP conectadas | <b>25</b>                                            |
| Dispositivos Móviles                | <b>iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior</b> |
| Numero de tarjetas SIM              | <b>2</b>                                             |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Modo alimentación | <b>AC</b>            |
| Voltaje           | <b>110V ~ 240V</b>   |
| Consumo (w)       | <b>10W</b>           |
| Duración batería  | <b>± 16 horas</b>    |
| Batería de apoyo  | <b>Li-ion 2 A/h</b>  |
| Frecuencia        | <b>50 Hz / 60 Hz</b> |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dimensiones | <b>163 x 163 x 36 mm</b> |
| Material    | <b>Plástico ABS</b>      |
| Peso neto   | <b>360 g</b>             |
| Color       | <b>Blanco</b>            |

#### ZONAS

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Número máximo estancias    | <b>50</b>  |
| Número máximo dispositivos | <b>100</b> |

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de central | <b>Inalámbrica</b> |
|-----------------|--------------------|

#### SABOTAJE

|             |           |
|-------------|-----------|
| Tamper caja | <b>Sí</b> |
|-------------|-----------|

#### COMUNICACIÓN

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| IP                   | <b>Sí</b>                           |
| GPRS                 | <b>Sí</b>                           |
| Comunicación con CRA | <b>Sí, mediante contactID y SIA</b> |
| Protocolo            | <b>Jeweller</b>                     |
| 2G                   | <b>Sí</b>                           |

#### VIA RADIO

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Frecuencia            | <b>868mHz</b>                                                  |
| Distancia transmisión | <b>Hasta 2000 m (sin obstáculos)</b>                           |
| Potencia maxima RF    | <b>Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz</b> |

#### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |

#### CERTIFICACIÓN

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

#### PARTICIONES Y MEMORIAS

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Maximo de usuarios | <b>50</b> |
|--------------------|-----------|

#### PROCESADOR

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Sistema operativo | <b>OS Malevich</b> |
|-------------------|--------------------|

