technical datasheet

PHASAK

SAI 3000va / 2700w

PH8030

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	**6 x 12V 9Ah**
Indicador de batería	**Sí**
Número de salidas	**3 Schuko**
Tiempo de recarga	**4 horas al 90% de capacidad**
Potencia	**3000VA / 2700W**
Tensión entrada	**120V ~ 300V AC (50% bat.) / 180V ~ 300V AC (100% bat.)**
Tensión salida	**208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura**
Factor de potencia	**0.9**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	**Sí**
Protección contra interrupciones y anomalías	**Sí**
Pantalla	**Sí, LCD**
Online	**Sí**
Monofásico	**Sí**
Compatibilidad con generador	**Sí**
Compatibilidad con bancos de baterías	**Sí**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**421 x 190 x 318 mm**
Peso neto	**27000 g**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**0 °C ~ 40 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**50%**

ENTRADAS/SALIDAS

RS232	**1**
USB tipo B	**1**
Ranura SNMP	**Sí, tarjeta opcional**