



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 8 mpx di risoluzione massima

**XVR5108HS-4KL-I3**

## REGISTRAZIONE

|                                       |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima di registrazione  | <b>8 Mpx</b>                                                                                                                                              |
| Compressione video                    | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>                                                                                                                    |
| Risoluzione registrazione HDCVI       | <b>8 Megapixel (4K)</b>                                                                                                                                   |
| Risoluzione egistrazione HDTVI        | <b>8 Megapíxeles</b>                                                                                                                                      |
| Risoluzione registrazione AHD         | <b>8 Megapíxeles</b>                                                                                                                                      |
| Immagini al secondo Stream principale | <b>4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)</b>                         |
| Immagini al secondo Flusso extra      | <b>960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)</b>                                                                                                            |
| Bit rate video                        | <b>32Kbps ~ 6144Kbps per canale</b>                                                                                                                       |
| Modalità di registrazione             | <b>Manuale / Programmazione (Generale / Continua) / MD (Rilevamento video: Rilevazione movimento / perdita / manipolazione video) / allarme / arresto</b> |
| Compressione audio                    | <b>G.711A / G.711U / PCM</b>                                                                                                                              |
| Frequenza di campionamento audio      | <b>8 KHz, 16 bit per canale</b>                                                                                                                           |
| Velocità audio bits                   | <b>64Kbps per canale</b>                                                                                                                                  |
| Risoluzioni                           | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4K-N / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF</b>                                                                      |

## VIDEO

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Canali BNC                | <b>8</b>                                        |
| Canali IP                 | <b>16, in sostituzione dei canali BNC</b>       |
| Telecamere IP accettate   | <b>8 telecamere BNC + 8 telecamere IP</b>       |
| Formati video             | <b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>            |
| Risoluzioni ammesse HDCVI | <b>8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx</b> |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Numero di porte RJ45 | <b>1</b>                                                               |
| Velocità RJ45        | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>                                            |
| Dispositivi mobili   | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                           |
| ONVIF                | <b>Sí</b>                                                              |
| Visione remoto       | <b>Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS</b> |
| Software             | <b>SmartPSS</b>                                                        |
| App                  | <b>iDMSS / gDMSS</b>                                                   |

## SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| IoT                             | <b>Sí</b>                                                                   |
| POS                             | <b>Sí</b>                                                                   |
| Riconoscimento facciale         | <b>Sí</b>                                                                   |
| SMD PLUS                        | <b>Sì, 8 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)</b> |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Se</b>                                                                   |
| Rilevazione del movimento       | <b>Se</b>                                                                   |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                   |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>     |
| Tensione                          | <b>12V</b>    |
| Consumo (w)                       | <b>10W</b>    |
| Amperaggio                        | <b>2000mA</b> |

## RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Modalità di backup                    | <b>USB / dispositivo di rete</b> |
| Ricerca intelligente                  | <b>Sí</b>                        |
| Nº canales simultáneos con cámaras IP | <b>1 / 4 / 8 / 9 / 16</b>        |
| Nº canales simultáneos sin cámaras IP | <b>1 / 4 / 8 / 9</b>             |

## INGRESSI/USCITE

|         |          |
|---------|----------|
| USB 2.0 | <b>1</b> |
| USB 3.0 | <b>1</b> |

# technical datasheet

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Risoluzioni ammesse HDTVI | <b>8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b> |
| Risoluzioni ammesse AHD   | <b>8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b> |
| Telecamere CVBS           | <b>Sì</b>                                      |
| Risoluzione telecamere IP | <b>8 Megapixelles</b>                          |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Installazione       | <b>Scrivania / Rack</b>      |
| Dimensioni          | <b>260 x 237.9 x 47.6 mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>               |
| Peso netto          | <b>900 g</b>                 |
| Peso con confezione | <b>1500 g</b>                |
| Telaio              | <b>Compact 1U</b>            |

## USCITA VIDEO

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Numero di uscita HDMI | <b>1</b>          |
| Numero di uscite VGA  | <b>1</b>          |
| Risoluzione HDMI      | <b>4K / 1080P</b> |
| Resolución VGA        | <b>1080P</b>      |

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

## AUDIO

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Ingressi audio                    | <b>1</b>  |
| Uscite Audio                      | <b>1</b>  |
| Audio bidirezionale (Full-duplex) | <b>Sì</b> |

## SISTEMA (REGISTRATORI)

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Processore        | <b>Embedded Processor</b> |
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b>     |

## RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento video | <b>Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| RS485                                    | <b>1</b>         |
| <b>STORAGE</b>                           |                  |
| Numero di hard disk supportati           | <b>1</b>         |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | <b>16 TB</b>     |
| Tipo HDD                                 | <b>3,5 SATA"</b> |

## INFORMAZIONI GENERALI

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Serie      | <b>Wiz Sense</b>                                    |
| Tecnología | <b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)</b> |

## RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

|                                              |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di canali con riconoscimento facciale | <b>2 canali Riconoscimento facciale video (solo telecamere analogiche)</b>                                                                                                                                |
| Gestione del database                        | <b>Fino a 10 database con 20.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.</b> |

## PROTEZIONE PERIMETRALE

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di canali con analisi | <b>2 canali / 10 regole IVS per ogni canale (solo telecamere analogiche)</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

