



AJAX

-Fernbedienung

SPACECONTROL-B

FUNKTIONEN (ALARMKONTROLLE)

Scharf	Sí
Unscharf	Sí
Panikalarm	Sí
Anzeige	Led
Teilweise scharf	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	1 x CR2032 / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 5 años

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsbereich	Bis 1300 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	65 x 37 x 10 mm
Nettogewicht	15 g
Farbe	Schwarz
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 50 °C
Maximale Feuchtigkeit	90%

