



## Einbruchmeldezentrale drahtlos

### HUB2-W

#### EXTRAS

Mobile App	<b>Ajax Security System</b>
SMS Benachrichtigung	<b>Sí</b>
Anruf Benachrichtigung	<b>Sí</b>
Notificación Push	<b>Sí</b>
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	<b>25</b>
Mobile Geräte	<b>iOS 9.1 oder aktuelle / Android 4.1 oder aktuelle</b>
SIM-Kartennummer	<b>2</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>AC</b>
Spannung	<b>110V ~ 240V</b>
Verbrauch (w)	<b>10W</b>
Stützbatterie	<b>Li-ion 2 A/h</b>
Batterielebensdauer	<b>± 16 Stunden</b>
Frequenz	<b>50 Hz / 60 Hz</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>163 x 163 x 36 mm</b>
Material	<b>ABS Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>360 g</b>
Farbe	<b>Weiss</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Normativ	<b>EN50131</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	<b>Drahtlos</b>
------------------	-----------------

#### SABOTAGE

Tamper Box	<b>Sí</b>
------------	-----------

#### KOMMUNIKATION

IP	<b>Sí</b>
GPRS	<b>Sí</b>
2G	<b>Ja</b>
Kommunikation mit CRA	<b>Ja, über contactID und SIA</b>
Protocolo	<b>Jeweller</b>

#### ÜBER FUNK

Frequenz	<b>868mHz</b>
Übertragungsreichweite	<b>Bis 2000 m (ohne Hindernisse)</b>
Maximale Leistung RF	<b>Class 4 (2W) / 850/900MHz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>

#### ZONEN

Maximale Anzahl von Zimmer	<b>50</b>
Maximale Anzahl von Geräten	<b>100</b>

#### TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer	<b>50</b>
-------------------	-----------

#### PROZESSOR

Betriebssystem	<b>OS Malevich</b>
----------------	--------------------

