



## Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

### IPC-HFW3441T-AS-P

#### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>       |
| BLC                | <b>Ja</b>                |
| HLC                | <b>Ja</b>                |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                |
| AGC                | <b>Ja</b>                |
| AWB                | <b>Ja</b>                |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| Bilder pro Sekunde | <b>20fps</b>             |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>              |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>             |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>       |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>                |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bitrate            | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>  |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 20fps)</b>  |
| Sub stream         | <b>704 x 576</b>         |
| Sub stream 2       | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b> |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>          |
| E-PTZ              | <b>Ja</b>                |
| SSA                | <b>Si</b>                |

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                    | <b>Ja, typ S, G und T</b>          |
| Übertragungsart          | <b>Unicast / Multicast</b>         |
| Maximale Benutzeranzahl  | <b>20 Benutzer</b>                 |
| Webbrowser               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Management      | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Mobile Geräte            | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Live Simultanansicht     | <b>Bis zu 20 Kanäle</b>            |
| Netzwerk trennung        | <b>Ja</b>                          |
| Konflikt von IP Adressen | <b>Ja</b>                          |

#### VIDEOANALYSE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Erkennungsmodus          | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
| Szenenwechsel            | <b>Ja</b>  |
| Linienüberschreitung     | <b>Ja</b>  |
| Intrusion                | <b>Ja</b>  |
| Bewegungserkennung       | <b>Ja</b>  |
| Verlassenes Objekt       | <b>Ja</b>  |
| Verlorenes Objekt        | <b>Ja</b>  |
| Audioerkennung           | <b>Ja</b>  |
| Video Tamper             | <b>Ja</b>  |
| Herumlungernder Nachweis | <b>Ja</b>  |
| SMD PLUS                 | <b>Ja</b>  |
| Detección de parking     | <b>Ja</b>  |

#### BILD

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>                         |
| Sensorauflösung              | <b>2880 x 1620</b>                    |
| Sensorgröße                  | <b>1/2.7'</b>                         |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                |
| Minimale Beleuchtung         | <b>Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux</b> |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 56dB</b>                  |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>6.5W</b>        |
| Amperezahl            | <b>550mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

#### NACHTSICHT

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nachtsicht      | <b>20 m</b> |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>   |
| Anzahl der LEDs | <b>2</b>    |

# technical datasheet

|                                    |  |               |                       |
|------------------------------------|--|---------------|-----------------------|
| Onlinesicherheit                   | Ja   | IR ON/Off     | Automatisch / Manuell |
| <b>LINSE</b>                       |  |               |                       |
| Linsen Typ                         | Fixes  |               |                       |
| Brennweite                         | <b>2.1 mm</b>  |               |                       |
| Maximale Membranöffnung            | <b>F/2.0</b>   |               |                       |
| Blickwinkel                        | <b>180° (LDC deaktiviert) / 170° (LDC aktiviert)</b> |               |                       |
| Minimale Fokusentfernung           | <b>600mm</b>   |               |                       |
| <b>UMGEBUNG</b>                    |  |               |                       |
| Betriebstemperatur                 | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>                                |               |                       |
| Schutzart                          | <b>IP67</b>  |               |                       |
| Verwendung                         | <b>Innen / Außen</b>                                 |               |                       |
| Maximale Feuchtigkeit              | <b>95%</b>   |               |                       |
| <b>ENTFERNUNG DORI</b>             |  |               |                       |
| Detektieren                        | <b>52 m</b>  |               |                       |
| Beobachten                         | <b>21 m</b>  |               |                       |
| Erkennen                           | <b>10 m</b>  |               |                       |
| Identifizieren                     | <b>5 m</b>   |               |                       |
| <b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>    |  |               |                       |
| Serie                              | <b>Wiz Sense</b>                                     |               |                       |
| Technologie                        | <b>IP</b>  |               |                       |
| Art der Kamera                     | <b>Bullet</b>  |               |                       |
| <b>SYSTEM (KAMERAS)</b>            |  |               |                       |
| RAM Speicher                       | <b>512 MB</b>  |               |                       |
| ROM Speicher                       | <b>128 MB</b>  |               |                       |
| <b>EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)</b> |  |               |                       |
| Alarm                              | <b>1 Eingang / 1 Ausgang</b>                         |               |                       |
| <b>MATERIAL UND ABMESSUNGEN</b>    |  |               |                       |
| Abmessungen                        | <b>249.3 x 90.7 x 90.4 mm</b>                        |               |                       |
| Material                           | <b>Metall</b>  |               |                       |
| Nettogewicht                       | <b>820 g</b>   |               |                       |
| Gewicht mit Verpackung             | <b>1090 g</b>  |               |                       |
| <b>AUDIO (KAMARAS)</b>             |  |               |                       |
| Eingebautes Mikrofon               |  | <b>Ja</b>     |                       |
| Audio Eingang                      | <b>1 Eingang</b>                                     |               |                       |
| Audiokomprimierung                 | <b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b>         |               |                       |
| Audioausgabe                       |  | <b>1</b>      |                       |
| <b>SPEICHER</b>                    |  |               |                       |
| MicroSD-Karte                      | <b>Bis zu 256Gb</b>                                  |               |                       |
| Speichersystem                     | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>                   |               |                       |
| Speicheranomalie                   |  | <b>Ja</b>     |                       |
| <b>ACHSE</b>                       |  |               |                       |
| Bewegung                           |  | <b>3-Axis</b> |                       |

