



**A-SMART HOME**

**Einstellbarer schaltbarer  
dimmer für licht**

**A-WDS86-1L2W**

## SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Hintergrundbeleuchtung                       | <b>Ja</b>                      |
| Conexión eléctrica                           | <b>Nur mit<br/>Phasenkabel</b> |
| Regulierung der Lichtintensität              | <b>Ja</b>                      |
| Touchscreen                                  | <b>Ja</b>                      |
| Statuswiederherstellung nach<br>Stromausfall | <b>Ja</b>                      |
| Lebenszyklus                                 | <b>100000 Zyklen</b>           |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>AC</b>                                    |
| Spannung              | <b>110V ~ 240V</b>                           |
| Standby Verbrauch     | <b>0.5W</b>                                  |
| Stromverbrauch        | <b>10A</b>                                   |
| Leistungsaufnahme     | <b>200W por segmento /<br/>200W en total</b> |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ **Einstellbarer schaltbarer Dimmer für Licht**

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-20 °C ~ 70 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>93%</b>            |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen            | <b>50 x 50 x 30 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>40 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>70 g</b>            |

