



A-SMART-HOME

Schaltbaren schalter mit 3 tasten

A-NS86-3L2W

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	110V ~ 240V
Standby Verbrauch	0.02W
Stromverbrauch	10A
Leistungsaufnahme	800 W pro Segment / 2000 W insgesamt

SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

Hintergrundbeleuchtung	Ja
Conexión eléctrica	Nur mit Phasenkabel
Touchscreen	Ja
Statuswiederherstellung nach Stromausfall	Ja
Lebenszyklus	100000 Zyklen

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	50 x 50 x 30 mm
Nettogewicht	60 g
Gewicht mit Verpackung	80 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 70 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ **Schaltbaren Schalter mit 3 Tasten**

