



HIKVISION
accessories

Leser innen mit fingerabdruck /
karte mifare 13.56mhz

DS-K1201AMF

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Fingerabdruck / Karte
Anzahl der Fingerabdrücke	5000
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Maximaler Leseabstand	3 cm ~ 10 cm
Fingerprint recognition time	inferior a 1 s
Typ des Fingerabdrucksensors	Optical Sensor
Falsch positives Verhältnis (FAR) Fingerabdruck	≤ 0.001%
Negatives falsches Verhältnis (FRR) Fingerabdruck	≤ 0.01%
Autentificación múltiple	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	1.6W

EIGENSCHAFTEN

Tonwarnung	Ja
Tamper	Sí
DIP Switch	Ja

KOMMUNIKATION

Kommunikationsmodus zur Steuerung	RS485
-----------------------------------	--------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	132 x 62 x 44 mm
Nettogewicht	260 g
Gewicht mit Verpackung	420 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 70 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	Leser
-------------------	--------------

