



## Drahtlos Tastatur KEYPADCOMBI-B



### EIGENSCHAFTEN (KEYBORDS)

Verbindung	<b>Drahtlos</b>
LED-Tastatur	<b>Sí</b>
Kompatibilität	<b>Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2</b>
Panikalarmer	<b>Ja</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Übertragungsbereich	<b>1700 m</b>
Frequenz	<b>868.0 ~ 868.6 MHz</b>
Protokoll	<b>Jeweller</b>
User-Anzahl	<b>200 persönliche Codes / 99 für nicht registrierte Benutzer</b>

### FUNKTIONEN (TASTATUREN)

Scharf Funktion	<b>Sí</b>
Funktion Unschärf	<b>Sí</b>
Teclas funcionales	<b>15</b>
Ton	<b>Integrierter Lautsprecher</b>
Lector de proximidad	<b>Ja, DESFire®</b>
Bedrohungsalarmer	<b>Ja</b>
Sabotagealarmer	<b>Ja</b>
Sirena	<b>Ja</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>75%</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>115 x 182 x 27 mm</b>
Nettogewicht	<b>280 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>390 g</b>
Farbe	<b>Schwarz</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Eingebaute Batterie	<b>Ja</b>
Batteriemodell	<b>4 x CR123A / 3V</b>
Batterielebensdauer	<b>Bis zu 3 años</b>

### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Normativ	<b>EN50131</b>