



**AJAX**

Detector de incendios calor

**FIREPROTECT2-H-RB-W**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Compatibilidad	<b>Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/ReX/ReX 2</b>
Indicadores LED	<b>Sí</b>
Colores LED	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Tipo de notificación	<b>Acústica</b>
Volumen sirena	<b>85dB a 3 metros</b>
Activación temperatura	<b>64°C</b>

**AMBIENTE**

Temperatura de funcionamiento	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Grado de protección	<b>IP20</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>80%</b>

**VIA RADIO**

Frecuencia	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distancia transmisión	<b>Hasta 1700 m (sin obstáculos)</b>
Potencia máxima RF	<b>Hasta 20 mW</b>
Protocolo	<b>Jeweller</b>

**SENSOR**

Tipo de sensor	<b>Detección de temperatura: termistor</b>
----------------	--

**DETECCIÓN**

Tipo detector	<b>Calor</b>
---------------	--------------

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

Dimensiones	<b>86 x 86 x 43.5 mm</b>
Peso neto	<b>150 g</b>
Peso con embalaje	<b>200 g</b>
Color	<b>Blanco</b>

**INFORMACIÓN GENERAL**

Tecnología	<b>Inalámbrica</b>
Tipo	<b>Detector de incendios</b>

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

Modelo de baterías	<b>2 x CR123A / 3V</b>
Duración de la batería	<b>Hasta 7 años</b>

**DETECCIÓN (INCENDIO)**

Termovelocimétrico	<b>10°C / min</b>
--------------------	-------------------

