# technical datasheet



# XVIV

# Détecteur d'incendie fumé et co FIREPROTECTPLUS-B

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Ajax
Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui
Type de notification	Acoustique et visuel
Volume sirène	85dB
Activation de la température	59°C ±2°C
Temps d'activation alarme	0.15 s

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	132 x 132 x 31 mm
Matériel	Plastique
Poids net	220 g
Couleur	Noir

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	Sans fils
Туре	Détecteur d'incendie

#### **DÉTECTION**

Type de détecteur	Fumé et CO
-------------------	------------

### **AMBIANCE**

Température de fonctionnement	0 °C ~ 65 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	80%

#### VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de	Jusqu'à 1300 m (sans
transmission	obstacles)
Puissance maximum	Jusqu'à 20 mW

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	2 x CR2032 / 3V
Durée de la batterie	Jusqu'à 4 ans

#### CAPTEUR

Type de capteur Fotoeléctrico

