

**AJAX**

Répétiteur de signal

**REX-W****ALIMENTATION ET CONSOMMATION**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation         | <b>AC</b>          |
| Tension                     | <b>110V ~ 240V</b> |
| Batterie intégrée           | <b>Oui</b>         |
| Durée de vie de la batterie | <b>Jusqu'à 35h</b> |

**MATÉRIEL ET DIMENSIONS**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Dimensions | <b>163 x 163 x 36 mm</b> |
| Matériel   | <b>Plastique ABS</b>     |
| Poids net  | <b>330 g</b>             |
| Couleur    | <b>Blanc</b>             |

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Technologie | <b>Sans fils</b>            |
| Type        | <b>Répétiteur de signal</b> |

**CERTIFICATION**

|        |                |
|--------|----------------|
| Classe | <b>2</b>       |
| Norme  | <b>EN50131</b> |

**VIA RADIO**

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Fréquence                | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>                   |
| Distance de transmission | <b>Jusqu'à 1800 m (sans obstacles)</b>         |
| Répétiteur de signaux    | <b>Hub: 1 / Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus: 5</b> |

**AMBIANCE**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Humidité maximum              | <b>75%</b>            |

**ZONES**

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nombre maximum d'appareils | <b>Hub, Hub2: 99 / Hub Plus: 149 / Hub 2 Plus: 199</b> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Compatibilité | <b>Hub et Hub Plus avec OS Malevich 2.7.1 et postérieur</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------|

