



## Boitier d'alarme ARB1606



### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>0.2W</b>
Ampérage	<b>1000mA</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Bureau</b>
Dimensions	<b>97.7 x 90.3 x 33 mm</b>
Poids net	<b>2000 g</b>

### CARACTÉRISTIQUES

Communication	<b>1 RS485</b>
DIP Switch	<b>2-bits</b>

### ALARMES

Entrée/ Sortie d'alarme	<b>16 entrées / 6 sorties</b>
-------------------------	-------------------------------

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type	<b>Boitier d'alarme</b>
------	-------------------------

