



A-FIRE

Pulsador de alarma convencional

FD3050

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP40
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	93%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	98 x 96 x 41 mm
Matériel	Plastique
Poids net	150 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Bouton d'alarme conventionnel
------	--------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateur d'activation	LED rouge
-------------------------	------------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	10V ~ 30V

CERTIFICATION

Norme	EN54-11
-------	----------------

