



## Modulo di interface y software CH19000301



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Indicatori LED                  | <b>Si</b>                          |
| Conexión a detector             | <b>Fino a 16 rilevatori</b>        |
| Tipo di connessione             | <b>BUS</b>                         |
| Distanza di trasmissione        | <b>1000 m</b>                      |
| Configurazione e accesso remoto | <b>Per la serie Xtralis® ADPRO</b> |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC / AC</b>         |
| Tensione                          | <b>12V ~ 30V / 24V</b> |
| Amperaggio                        | <b>300mA</b>           |

### INFORMAZIONI GENERALI

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| Serie | <b>ADPRO® PRO Series</b>              |
| Tipo  | <b>Modulo di interface y software</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni          | <b>105 x 100 x 26 mm</b> |
| Peso netto          | <b>200 g</b>             |
| Peso con confezione | <b>680 g</b>             |

### INGRESSI/USCITE

|            |           |
|------------|-----------|
| RS232      | <b>1</b>  |
| USB tipo B | <b>Si</b> |

