



HIKVISION
accessories

Lettori interno con impronta / carta mifare 13.56mhz

DS-K1201AMF

IDENTIFICAZIONE

Modo	Impronta / Carta
Numero di impronte digitali	5000
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	3 cm ~ 10 cm
Tempo di riconoscimento delle impronte digitali	inferior a 1 s
Tipo di sensore di impronte digitali	Optical Sensor
Rapporto falso positivo (FAR) impronta	≤ 0.001%
Rapporto falso negativo (FRR) impronta	≤ 0.01%
Mehrfaktor-Authentifizierung	Si

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	1.6W

CARATTERISTICHE

Avviso sonoro	Si
Tamper	Si
DIP Switch	Si

COMUNICAZIONE

Modalità di comunicazione con il controller	RS485
---	--------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	132 x 62 x 44 mm
Peso netto	260 g
Peso con confezione	420 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di controllo	Lettori
-------------------	----------------

