



## AJAX

### Modulo per alimentazione aggiuntiva dei dispositivi fibra

#### LINESUPPLY-FIBRA-45W-B



#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>100V ~ 240V</b>
Amperaggio	<b>700mA</b>
Supporto batteria	<b>Ingresso disponibile</b>
Modello di batteria	<b>12V DC 7 ~ 18 Ah</b>
Uscita di alimentazione	<b>AC 24V</b>
Consumo massimo	<b>1.25A</b>
Potencia	<b>45W</b>

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	<b>Centrali Fibra Ajax</b>
Indicatori LED	<b>Sì</b>
Tamper	<b>Entrada para tamper</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 2000 m</b>
Protección contra interrupciones y anomalías	<b>Sì</b>

#### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>160 x 85 x 53 mm</b>
Peso netto	<b>270 g</b>
Peso con confezione	<b>460 g</b>
Colore	<b>Nero</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>75%</b>

#### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo	<b>Modulo per alimentazione aggiuntiva dei dispositivi Fibra</b>
------	--

