



AJAX

Centrale senza fili

HUBBP-B

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | Batteria |
| Batteria incorporata | Non |
| Supporto batteria | Ingresso disponibile |
| Modello di batteria | 4.2 ~ 16.2 V |
| Consumo massimo | 2A |

EXTRA

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Applicazione mobile | Ajax Security System |
| Notifica SMS | Sì |
| Notifica di chiamata | Sì |
| Notificación Push | Sì |
| Numero della carta SIM | 2 |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 40 °C |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 75% |

VIA RADIO

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Frequenza | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Distanza di trasmissione | Fino a 2000 m (senza ostacoli) |
| Protocollo | Jeweller / Wings |

PARTIZIONI E MEMORIE

| | |
|----------------|-----------|
| Utenti massimi | 50 |
|----------------|-----------|

SABOTAGGIO

| | |
|------------|-----------|
| Tamper box | Sì |
|------------|-----------|

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Dimensioni | 196 x 238 x 100 mm |
| Peso netto | 720 g |
| Peso con confezione | 1030 g |
| Colore | Nero |

ZONE

| | |
|-------------------------------|------------|
| Numero massimo di stanze | 50 |
| Numero massimo di dispositivi | 100 |
| Scenari automatizzati | 32 |

CERTIFICAZIONE

| | |
|-----------|----------------|
| Grado | 2 |
| Normativa | EN50131 |

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

| | |
|------------------|-------------------|
| Tipo di centrale | Senza fili |
|------------------|-------------------|

COMUNICAZIONE

| | |
|-------------|----------------------|
| Rete mobile | 2G / 3G / LTE |
|-------------|----------------------|

