



A-SMART-HOME

Dimmer conmutable regulable  
para luz

A-WDS86-1L2W

## ESPECIFICAÇÕES (INTERRUPTORES)

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Retroiluminação                             | Sim                 |
| Conexión eléctrica                          | Solo con cable fase |
| Ajuste de intensidad lumínica               | Sim                 |
| Panel táctil                                | Sim                 |
| Recuperación de estado tras fallo eléctrico | Sim                 |
| Ciclo de vida                               | 100000 ciclos       |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Modo alimentação    | AC                                |
| Tensão              | 110V ~ 240V                       |
| Consumo Standby     | 0.5W                              |
| Consumo de corrente | 10A                               |
| Potencia de carga   | 200W por segmento / 200W en total |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| Tipo | Dimmer conmutable regulable para luz |
|------|--------------------------------------|

## AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -20 °C ~ 70 °C |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 93%            |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensões          | 50 x 50 x 30 mm |
| Peso líquido       | 40 g            |
| Peso com embalagem | 70 g            |

