



## AJAX

### Detector de incendios calor

### FIREPROTECT2-H-RB-W

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	<b>Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid</b>
Indicadores LED	<b>Sim</b>
Cores LED	<b>Verde / Vermelho / Amarelo</b>
Tamper	<b>Sim</b>
Tipo de notificação	<b>Acústica</b>
Volume sirene	<b>85dB a 3 metros</b>
Activação temperatura	<b>64°C</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP20</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>80%</b>

#### VIA RÁDIO

Frequência	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distância transmissão	<b>Até 1700 m (sem obstáculos)</b>
Potência máxima RF	<b>Até 20 mW</b>
Protocolo	<b>Jeweller</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>Detección de temperatura: termistor</b>
----------------	--

#### DETECÇÃO

Tipo detector	<b>Calor</b>
---------------	--------------

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>86 x 86 x 43.5 mm</b>
Peso líquido	<b>150 g</b>
Peso com embalagem	<b>200 g</b>
Cor	<b>Branco</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	<b>Sem fios</b>
Tipo	<b>Detector de incendios</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	<b>2 x CR123A / 3V</b>
Duração da bateria	<b>Até 7 anos</b>

#### DETECÇÃO (INCÊNDIO)

Termovelocimétrico	<b>10°C / min</b>
--------------------	-------------------

